

# 대기전력차단스위치 SE- 0302

전자제품의 동작 상태를 감지하여  
제품과 접속된 콘센트의 전원을 자동으로  
차단하는 에너지 절약 스위치입니다.



## SE-0302 series



SE-0302-1

SE-0302-2

SE-0302-4

SE-0302-2

SE-0302-4

SE-0302-4

## KEY FEATURE

- 조명 제어와 대기전력차단 제어가 합쳐진 다양한 기능을 제공합니다.
- 정전 터치 버튼을 사용한 스마트 전자식 스위치입니다.
- 홈 네트워크 시스템에 적합하도록 다양한 통신방식을 지원합니다.
- 설치공간에 어울리는 색상 선택이 가능합니다.

## SPECIFICATION

구분	SE-0302-1	SE-0302-2	SE-0302-3	SE-0302-4	
제어회로수	대기전력차단	2 회로	2회로	2회로	2회로
	조명	1 회로	2회로	3회로	4회로
회로별정격전류	대기전력차단	3500W(16A)			
	조명	500W(2,3A)			
전체정격전류	대기전력차단	3500W(16A)			
	조명	500W(2,3A)	1000W(4,6A)	1500W(6,9A)	2000W(9,2A)
통신방식	RS-485				
돌출부크기	127(W) x 120(H) x 11(D)(mm)				
매립부크기	88(W) x 70(H) x 35(D)(mm)				

## 대기전력 차단 스위치 배선도

